PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DO ANO 2025 NAS FATURAÇÕES FILOSOFT

÷

Gestor.32 | Comerc.32 | Fase.32

1º PASSO: Acedendo a FICHEIROS – EMPRESAS – MANUTENÇÃO DE EMPRESAS - SEGURANÇAS, deverá efetuar uma segurança dos seus dados.

2º PASSO: Atualizar a versão da aplicação através da nossa página em <u>www.filosoft.pt</u> – Downloads (canto superior direito).



Filoso



<u>Nota</u>: (Atenção: Se ainda não tem a última versão instalada, encontrará nas versões descontinuadas o download da sua versão.)

3º PASSO: Entrar na aplicação e na Empresa em causa e efetuar os seguintes passos:



Recálculo de Existências e Recálculo de Movimentos de Conta Corrente, em UTILITÁRIOS;

Ah	pertura do ano 2025
Artigos	Séries de Documentos
Abrir artigos no novo ano	Continuar com a numeração
Abertura de Existências	Iniciar no número 1
Abrir com existências a 0	Iniciar com ano (AAAA00001)
Apenas ativos	
Excluir armazéns	+
L	PLANO JÁ CONVERTIDO PARA SNC
	0%

✓ Aceder a Ficheiros - Abertura de Ano - Indicar o tipo de abertura para os Artigos (Gestor.32, Comerc.32) e nas Séries de Documentos estará selecionada a "continuar opção com а numeração", por imposição legal (Despacho n⁰ 8632/2014). Não será possível a seleção das outras opções, dado que o programa automaticamente irá posicionar-se na opção "continuar com a numeração", bloqueando todas as outras.

Após "Processar" esta operação, a aplicação entra de forma automática em 2025.

NOTA: Estas alterações apenas se encontram disponíveis a partir da Versão 7 das faturações (Gestor.32, Comerc.32, Fase.32). Reforçamos a importância da aquisição/atualização de versões anteriores para a versão 15 pois existem elementos exigidos legalmente que estão disponíveis somente nesta versão.

4º PASSO: Se ainda está em versões anteriores à V.15 deverá atualizar a sua aplicação para que possa estar enquadrada legalmente com as obrigatoriedades legais. Essa atualização terá custos associados devendo contactar-nos para o efeito.

PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE NOVAS SÉRIES (PODERÁ OPTAR POR MANTER A NÚMERAÇÃO PROVENIENTE DO ANO ANTERIOR)

Comunicação de séries documentais para obtenção de código de validação

Para a comunicação das séries, é necessário previamente verificar/ativar a opção "WSE – Comunicação e Gestão de Séries por Webservice" no Portal da AT na área de Gestão de Utilizadores (https://www.acesso.gov.pt/gestaoDeUtilizadores/consulta?partID=PFAP).

Deve ser criado (se não existir) um utilizador para ativar esta opção. Se já envia Guias de Transporte usando a aplicação, já deverá ter um utilizador criado, podendo então ativar a opção acima mencionada.

WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice

Os dados do Sub-utilizador criado no portal da AT devem ser inseridos na ficha da empresa (Ficheiros – Empresa – Editar) por baixo do número de contribuinte.

💈 Editar Empr	resa							x		
Código	001			Ano atual	2024					
Nome	FILOSOFT- S	Soluções	Informática	s, Lda.		Freguesia	Leiria			
Nome abreviado	FILOSOFT- S	Soluções	Informática	s,Lda		Concelho	Leiria			
Morada	Rua dos Peti	igais - E	dificio Cristal			Distrito				
Localidade	Zona Indust	rial da B	arosa			Telefones	244 820 820 (Chamada para rede			
Código Postal	2400-835 LE	IRIA				Fax	244 813 872 (Chamada para rede			
www						Email	geral@filosoft.pt			
Dados Fiscais Out	ros RGPD	Docume	ntos electror	nicos (CIUS-PT)						
	NIF	PT	502015977	7			Sede da empresa	Continente 👻		
Nº subutilizador (v	vebservices)		senha			Mês de	início Contabilistico	Janeiro 👻		
Período fis	scal (dd-mm)	01-01	a 31-12			A	no de início do SNC	2010		
	Código CAE	62010	•			Data início	reg. IVA de Caixa	11 -		
Activida	ade principal	Progra	mação Inforr	mática		Data fim	11 -			
		Ass	sociação							
C <u>h</u> ave	Utilizador	es			0 %)	Gra	var Cancelar		

A aplicação Gestor32 disponibiliza na sua opção "Séries" a comunicação (e eventual anulação, finalização) usando o webservice disponibilizado pela AT. Este é o método preferencial: simples e fiável.

Comunicar séries no Gestor.32 (todas as variantes)

Para cada série que pretende utilizar é necessário comunicar à AT, que retornará um código de ativação: de pelo menos 8 carateres, ex: 'AAJFF6TNPN'.

As séries de documentos de comunicação obrigatórias são:

- Documentos de faturação e retificativos: FT, FR, FS, NC, ND, DV, NA, FA (Faturas de adiantamento)
- Documentos de Transporte: GR, GT, GA, GC, GD
- Documentos de Conferência: CM (Consulta mesa), OB (Obras), PP (Propostas), EC (encomendas de clientes), LI (Livres, Proformas, Proposta)
- Recibos: RC, RI (IVA de caixa)

Apenas é necessário comunicar as séries de documentos que realmente utiliza. Se estiverem inativas, ou se foram descontinuadas, não há necessidade de comunicar.

É possível fazer diversas operações com as Séries:

- Informação Série: informação local da série
- Consultar Série AT (online): Consulta online do estado da série na AT
- Registar Série AT (online): Registar a série
- Finalizar Série AT (online): Finalizar (deixar de usar a série)
- Anular Série AT (online): Anular (enganos)

1	Séries	s de Doci	um	entos												-	□ ×
1	- Ficha	2 - Lista	3	<u>3</u> - Sub-	séries												
Т	odos F	aturação		Guias C	irculaçã	o Guias	Recit	bos/	os/Pagamentos		Compras	Encomendas/P	ropostas	/Obras	AutoFaturação	2	
	Estado		Gr	Doc	Série	AT Valid	ação	AT	AT estado		Descrição		Deso	Descritivo Mov.		Ult.Número	Data 🔺
	Ativa		F	FT	44						Fatura		Fatu	ra		75	17/01/
	Ativa		F	FT	4 B						Fatura		Fatu	a		146536	07/08/
	Ativa		F	FT	9Z						Fatura		Fatu	a		1067	08/07/
	Autofa	turação	F	FT	AF						Fatura		Fatu	Fatura		1234569	28/12/
	Ativa		F	FT	BB						Fatura		Fatu	a		0	
>	Ativa		F	FT	сс	AAJFFS	TNG9	At	iv>		Estura		E-4.			0	
	Ativa		F	FT	DD	AAJFF6	TNPN	At	iv	Edita	r					0	
	Inativa	1	F	FT	EE	AAJFF8	TZSX	An	าน	Novo	0					0	
	Ativa		F	GA	01					Сорі	pagar formação Série			Ativo	s Próprios	89	14/01/
	Ativa		F	GA	1					Apac				ativo	s próprios	1	27/04/
	Ativa		F	GA	BB									Ativo	s Próprios	0	
	Ativa		F	GD	1					Infor				voluç	ão	0	
	Ativa		F	GD	BB					Cons	Consultar Série AT (online)			volução		0	
	Ativa		s	GE	1				Registar Série na AT (online)					Entra	ada	1	06/05/
	Ativa		s	GE	BB					Final	izar Sária I	na AT (online)		Entra	ada	0	
	Ativa		Ρ	GP	0/					Anul	las Cária es AT (online)			ăo		0	=
	Ativa		Ρ	GP	BB				Anul		ular Serie na AT (online)			ăo		0	
	Ativa		F	GR	1						Guia de Re	emessa	Enc.	Interna		5	19/10/
	Ativa		F	GR	2						Guia de Re	emessa	G. Er	nprestim	0	1	20/12/
14		0 de -1		***	* ~ *												•
ſ	Terminal Assistente Informa			nformaç	ão série AT					A	Apagar <u>E</u> dita		r <u>N</u> ovo				
Adicionais Linha Adicionais Doc. Registar						ar sé	rie AT						Imprin	ir <u>T</u> err	minar		